



После чего готов к эксплуатации для соответствующего напряжения в сети.

Внимание:

Необходимо соблюдать указанные величины для предохранителей!

Имеющийся сетевой кабель подключается к сетевому разъему расположенному на оборотной стороне прибора.

Усилитель включается путем нажима кнопочного выключателя сети по стопорного устройства после чего он готов к работе.

Готовность к эксплуатации показывает зеленый свет воказателя модуляции.

Показатель модуляции Регента 600 Н выполняет две функции:

1. Зеленый свет показывает готовность усилителя к эксплуатации, а также надежность работы ответвлений конечной ступени. Согласно степени модуляции усилителя возникает также красный свет, и появляется оптический сетевой эффект.

Указание:

Если необходимо произвести замену соффита, то следует вынуть штекер из сетевой розетки! После того как колпачок отражателя подвинуть вперед, можно заменить вышедший из строя соффит согласно техническим данным этой инструкции.

Входы усилителя и их применение:

Вход 1

Этот линейный вход используется для подключения магнитофона, дополнительного прибора как комбинационный пульт, ритминструментов и т. д.